

## Kontaktbelegung für 7- und 13 polige Stecker (Stromkreise)

Stecker 7 polig nach DIN Iso 1724	Zusatzstecker 6-polig nach DIN-Iso 3732	13-poliger Stecker	Elektrischer Verbraucher des Anhängers	Leiterquerschnitt in qmm
1 (L)	-	1	Blinkleuchte links	1,0
2 (54 g)	-	2	Nebelschlussleuchte	1,0
3 (31)	-	3*	Masse für Stromkreise 1-7	2,5
4 (R)	-	4	Blinkleuchte	1,0
5 (58 R)	-	5	Schlusslicht, Umriß-Begrenzungs- und Kennzeichenleuchte rechts	1,0
6 (54)	-	6	Bremsleuchte	1,0
7 (58 L)	-	7	Schlusslicht, Umriß-Begrenzungs- und Kennzeichenleuchte links	1,0
-	1	8	Rückfahrleuchte	1,0
-	4	9	Stromversorgung (Dauer +)	2,5
-	6	10	Ladeleitung (+) für Batterie im Anhänger	2,5
-	2	11	frei	
-	7	12*	Masse für Stromkreis 10	2,5
-	3	13*	Masse für Stromkreis 8+9	2,5
-	5	-	existiert bei 13 Polen nicht	2,5

\*Die Masseleitungen dürfen anhängerseitig nicht elektrisch verbunden werden.